

Materiales Necesarios

- Destornillador de punta plana
- Destornillador de estrella
- Llave 7/16" o llave ajustable
- Llave Allen

www.vermontC2.com
943.31.37.88



Procedimiento

- 1) Retire los dos tornillos de la tapa del generador con el destornillador de estrella. Retire la tapa del generador.
- 2) Observe la ruta del cable antes de retirar la bobina del generador.
- 3) Con el destornillador de punta plana, levante la base del generador y empuje hacia arriba desde el interior de la estructura. Retire la base del generador.
- 4) Usando la llave allen y la llave 7/16" afloje los dos tornillos de la guía cadena. Desconecte el cable del generador del monitor y quite el cable y la bobina del generador.
- 5) Utilizando la llave 7/16", quite las dos tuercas del gancho empuñadura. Quite la empuñadura y saque el gancho empuñadura de la cadena.
- 6) Saque la cadena a través de la base del generador.
NOTA: el paso es estrecho.
- 7) Pase la cadena a través de la nueva base del generador y coloque la base en su lugar. Recoloque la cadena.
¡ASEGÚRESE QUE LAS TUERCAS DEL GANCHO DE LA EMPUÑADURA ESTÉN APRETADAS!
Instale la nueva bobina del generador en la base y coloque y conecte el cable al monitor.
Apriete los tornillos de la guía cadena.

